

Tijdhof Consulting Technotes

*Algemene instellingen van de
belangrijkste VoIP-providers*

Tijdhof Consulting - 16 januari 2006



Hoe configureert u uw VoIP-apparatuur voor uw provider?

De hoeveelheid aangeboden VoIP-apparatuur groeit sterk, evenals het aantal VoIP-providers en –diensten. Wij merken helaas dat een willekeurige combinatie van hardware en software niet zonder meer probleemloos samenwerkt. Ook blijkt dat het achterhalen van de provider-specifieke instructies soms veel tijd kost. En om u een handje te helpen bieden wij u in dit document een overzicht van een aantal basisinstellingen per provider. Afhankelijk van het type hardware dat u gebruikt kunt u met deze informatie de gevraagde velden invullen.

Heeft u een suggestie, aanvulling of opmerking? Dan zijn wij daar erg blij mee, mailt u ons gerust op info@tijdhof.nl.

BudgetPhone

sip poort	5060
registrar	budgetphone.nl
domain/realm	budgetphone.nl
proxy	sip.budgetphone.nl
sip server	budgetphone.nl
outbound proxy	sip.budgetphone.nl
account name	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
authorization user	gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net
opmerking	U belt nummers zoals u gewend bent, maar u dient binnen de regio wel het netnummer te draaien. Voorbeeld 1: 023-562 96 28 (binnen en buiten regio) Voorbeeld 2: 0032 2-569 043 2 (internationaal)





VoipBuster

sip poort	5060
registrar	voipbuster.com
domain/realm	213.61.187.150
proxy	213.61.187.150
sip server	sip1.voipbuster.com
outbound proxy	[laat dit veld leeg]
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net, stun.voipbuster.com
opmerking	Bij uitbellen naar normale nummers: begin het nummer met de internationale landcode. Voorbeeld: 0031 23-562 96 28

SIPdiscount

sip poort	5060
registrar	sipdiscount.com
domain/realm	sipdiscount.com
proxy	sipdiscount.com
sip server	connectionserver.sipdiscount.com
outbound proxy	[laat dit veld leeg]
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.voipbuster.com, stun.sipdiscount.com
opmerking	Bij uitbellen naar normale nummers: begin het nummer met de internationale landcode. Voorbeeld: 0031 23-562 96 28



Xeloq

sip poort	6060
registrar	goandcall.com
domain/realm	goandcall.com
proxy	goandcall.com of sip.goandcall.com:6060
sip server	sip.goandcall.com:6060
outbound proxy	goandcall.com of sip.goandcall.com:6060
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net
opmerking	<p>Bij uitbellen naar normale nummers: begin het nummer met de internationale landcode. Sluit gebelde nummers altijd af met een hekje (zowel normale nummers als Xeloq-nummers).</p> <p>Voorbeeld 1: 0031 23-562 96 28# Voorbeeld 2: 700200#</p>

Freeworld Dialup (FWD)

sip poort	5060
registrar	fwd.pulver.com
domain/realm	fwd.pulver.com
proxy	fwdnat.pulver.com:5082
sip server	fwd.pulver.com
outbound proxy	fwdnat.pulver.com:5082
account name	uw gebruikersnaam
authorization user	uw gebruikersnaam
password	uw wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.fwdnet.net
opmerking	

**Tiscali Telefonie**

sip poort	5060
registrar	tiscali.nl
domain/realm	tel.tiscali.nl
proxy	sip.tiscali.nl
sip server	sip.tiscali.nl
outbound proxy	sip.tiscali.nl
account name	uw Tiscali gebruikersnaam
authorization user	uw Tiscali gebruikersnaam
password	uw Tiscali wachtwoord
stunserver (optie)	bv. stun.voipbuster.com
opmerking	aangeraden CODECS: G.729, G.711 a-law type

Deze informatie werd u aangeboden door:

Tijdhof Consulting | kennis in praktijk
Sylviuslaan 2
9728 NS GRONINGEN

sales@tijdhof.nl

www.tijdhof.com

www.callvoip.nl

www.thuiswerkshop.nl



Sylviuslaan 2 9728 NS Groningen | Postbus 1040 9701 BA Groningen
Telefoon 050 526 49 33 | Fax 050 526 49 63 | info@tijdhof.nl | www.tijdhof.nl